




CA3000 DMX512 控制器優點:

- 與 **DMX512 標準兼容**，且可同時控制 170 組的全彩 LED 燈具
- 透過 PC，可以任意編排想要的色彩模式
- 收錄 32 種編排模式，16 種模式已內建
- 可記憶最常用模式 / 16 種不同速度變化
- 直接 PC 軟體控制 / USB 連結
- 紅外線遙控 / LED 顯示屏幕

DMX CA3000

FCCT-042DMX-CA3000



詳細規格

外觀尺寸

尺寸	L135mm x W110mm x H30mm
操作方式	IR 遙控
遙控距離	5 米
外殼	鋁合金
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP40
副控器	DMX 副控 107
配件	通用電源變壓器
重量	300g

電學

通訊裝置

輸入電壓	AC110V~240V	控制裝置	DMX 控制裝置
		數據線	RJ45
		PC 連接	USB