




CS5000 DMX 控制器優點:

- 控制高達 4096 組全彩 LED 燈具, 與 DMX+及 DMX512 標準兼容
- DMX512 模式, 控制 680 組全彩 LED 燈具
- 透過 PC, 可以任意編排想要的色彩模式
- 存放 240 種編排模式
- 可記憶最常用模式 / 17 種不同速度變化
- 直接 PC 軟體控制 / USB 連結
- 紅外線遙控 / LED 顯示屏幕

DMX CS5000

FCCT-042DMX-CS5000



詳細規格

外觀尺寸

尺寸	L517mm x W220mm x H204mm
操作方式	IR 遙控
遙控距離	5 米
外殼	鋁合金
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP40
副控器	DMX 副控 107 (DMX512) DMX 副控 24500 (DMX512) DMX 副控 107-V2 (DMX512 & DMX512+ 兼容)
配件	通用電源變壓器
重量	1.50kg

電學

通訊裝置

輸入電壓	AC110V~240V	控制裝置	DMX 控制裝置 DMX+控制裝置
		數據線	RJ45
		PC 連接	USB